


品名	三菱3相用コントロールボックス(単ノッチ用)	台数	
形名	FS-09SW3	記号	


電源	3相200V 50/60Hz	色調	SGC地肌色
制御方式	3相200V ON/OFF切替	質量	1.4kg
接続可能な 負荷容量 (誘導負荷)	定格電流	起動電流	使用周囲条件
	10A	30A	温度 -10℃~+40℃ 相対湿度 85%以下(常温) 屋内
		付属品	木ネジ 2本

■ 外形図



■ 結線図


〈スイッチ結線図〉



第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名 形名	3相用コントロールボックス (単ノッチ用) FS-09SW3
	mm	非比例尺	2022.3.24		
三菱電機株式会社 中津川製作所				整理番号	N21KBGD0373(1/2)
					仕様書

品名	三菱3相用コントロールボックス(単ノッチ用)	台数	
形名	FS-09SW3	記号	

〈送風機(ストレートシロッコファン)本体〉



※図は強ノッチ運転の結線です。

■ 注意事項

- ① この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外ではアフターサービスもできません。
- ② 定格電圧、定格容量範囲以外では使用しないでください。
- ③ この商品は屋内用です。
- ④ 使用周囲温度・湿度は必ずお守りください。
また次のような場所には取付けないでください。
・屋外 ・直射日光が当たる場所や雨水がかかる場所 ・浴室など湿気の多い場所や水のかかる場所
・酸性、アルカリ性ガスの発生、流入する場所 ・油煙・蒸気・農薬・爆発性ガス・有害ガスの多い場所
・多量の綿ぼこりや砂じん・粉じんの発生する場所
- ⑤ 取付工事は十分強度のある場所を選んで確実に行ってください。
- ⑥ 本体は商品上部を上にして、壁に取付けてください。横取付けや逆取付け、天井面への取付けでは使用できません。
- ⑦ 漏電保護用に電源側へ漏電ブレーカを使用してください。
- ⑧ アース端子のある機種は、必ずD種接地工事を実施してください。
- ⑨ 配線工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行ってください。
- ⑩ 故障の原因となるおそれがありますので商品の改造はしないでください。
- ⑪ 複数台運転する場合は、最大負荷電流、起動電流の合計が最大許容電流の定格電流、起動電流を超えないように選定してください。
- ⑫ 結線図中太線および破線部分は電気工事の資格を有する方にて施工してください。

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名 形名	3相用コントロールボックス (単ノッチ用) FS-09SW3	
	mm	非比例尺	2022.3.24			
三菱電機株式会社 中津川製作所				整理番号	N21KBGD0373(2/2)	仕様書